

**Onduleur: Section de câble et fusible recommandé**  
**Ladegerät: Empfohlener Kabelquerschnitt und Sicherung.**

FR		Tension (V)	Section minimale recommandée (mm <sup>2</sup> ) Longueur 0 → 1.5 m	Section minimale recommandée (mm <sup>2</sup> ) Longueur 0 → 5 m	Section minimale recommandée (mm <sup>2</sup> ) Longueur 0 → 5 m	Fusible recommandé (A)
DE		Spannung (V)	Empfohlener Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) Länge 0 → 1.5 m	Empfohlener Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) Länge 1.5 → 3 m	Empfohlener Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) Länge 0 → 5 m	Empfohlene Sicherung (A)
Phoenix 250 VA	12	4	6		40	
	24	2.5	4		20	
	48	1.5	2.5		10	
Phoenix 375 VA	12	6	10		60	
	24	4	6		30	
	48	2.5	4		20	
Phoenix 500 VA	12	6	10		80	
	24	6	10		40	
	48	4	6		20	
Phoenix 800 VA	12	16	25		125	
	24	6	10		80	
	48	4	6		40	
Phoenix 1200 VA	12	25	35		200	
	24	10	16		100	
	48	6	10		50	
Phoenix 1600 VA	12			70	250	
	24			35	125	
	48			16	60	
Phoenix 2000 VA	12			70	300	
	24			50	150	
	48			25	80	
Phoenix 3000 VA	12			2x95	2x200	
	24			50	250	
	48			35	125	
Phoenix 5000 VA	24			2x95	2x200	
	48			70	200	

Remarques/ Bemerkungen : Veuillez suivre les normes locales / Bitte beachten Sie die örtlichen Normen

Les câble ne doivent pas être installé dans des chemins de câble fermés / Kabel dürfen nicht in geschlossenen Kabelkanälen verlegt werden.

2x signifie deux câbles positifs et négatifs / 2x bedeutet zwei positive und negative Kabel

